



## Caractéristiques Philips tube LED 120cm | 6500K 16.5W - Master HO

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                             | 233726                                   |
| EAN                              | 8718696806043                            |
| Marque                           | Philips                                  |
| Nom du fabricant                 | MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8 |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10                                       |
| Budgetlight Garantie Totale      | 5 ans                                    |
| Ancienne Etiquette énergétique   | A++                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 60000                                    |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED                  |
| Substitut (Watt)                  | 36                   |
| Puissance (W)                     | 16.5                 |
| Dimmable                          | Non                  |
| Culot                             | G13                  |
| Rotatif                           | Non                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127.3                 |
| Référence Article           | Tube LED T8           |
| Type de capteur             | Capteur de mouvements |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EOC8               | 80604300                                                                |
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast Nécessaire | No                                                                      |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | High Output                                                             |
| Product Serie      | Master                                                                  |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1200  |
| Diamètre (mm) | 25.5  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

